

お知らせ

デジタルカメラ

品番 DC-G99

DVQW1654ZA

DC-G99ファームウェアアップデートについて

ファームウェアバージョン 1.1 より、以下の機能を追加および変更しました。
カメラ本体の取扱説明書と併せてお読みください。

- ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。

カスタムメニューに[絞りリング設定]を追加しました。

絞りリング操作による絞り値設定の刻みを変更できます。


- クリックレスの絞りリングに対応した交換レンズ(別売:H-X1025)を装着したときに使用できます。
(2019年7月現在)
- 写真撮影時に、絞りリングの位置を[A]以外に合わせた場合に働きます。

MENU ボタン →  [カスタム] →  [レンズ / その他] → [絞りリング設定]

SMOOTH	絞り値を細かく設定できます。
1/3EV	絞り値を 1/3 EV 刻みで設定できます。

- 絞りリングの位置を[A]に合わせた場合は、カメラ側の絞り値が有効になり、[1/3EV]と同じ設定になります。
- 動画撮影時は[SMOOTH]と同じ細かな設定になります。
- [SMOOTH]で設定するときは、絞り値の端数は画面に表示されません。

バッテリーグリップ(別売:DMW-BGG1)の/[Fn] ボタンに機能の割り当てができるようになりました。

カメラにバッテリーグリップを取り付けて、バッテリーグリップの (露出補正) ボタン/[Fn] ボタンを押すと、カメラで割り当てた機能が働きます。

■ [Fn] ボタンに機能を割り当てる

- カスタムメニュー(操作)の[Fnボタン設定]で設定できます。
- お買い上げ時の設定では、[露出補正]が登録されています。
- 割り当てができる機能について詳しくは、カメラの取扱説明書をお読みください。