USBドライバーのインストール手順 (WindowsXP Home Edition)

1. CD-ROM を Drive にセットし、USBDriver¥Disk1 の Setup.exe を実行(ダブルクリック)する。 (ビデオカメラとパソコンは USB ケーブルで<mark>接続していない</mark>こと)



2. Install Shield ウィザード画面表示



3. USB Driver for Panasonic DVC 用の InstallShield ウィザードへようこその画面が表示され、 【次へ】ボタンをクリック



4. 使用許諾契約画面が表示 内容を確認し、【はい】ボタンをクリック

USB Driver far Panasanic DV	О Батца 🚺
(8.894)(2.804) (3.0.44)(2.979)(3.979)(3.979) (3.0.44)(2.979)(3.979)(3.979)(3.979)	CARACES V
NUMBER OF STREET, I	Asen David 4-EPRUTCICELS
2015年7月1日日日 日日日 日日日 日日日日日 日日日日日 日日日日日 日日日日日 日日日日	いた時に下記シントウェア使用時間が図をもずお話みでださい。 登録を持ちことはできますが、著作者がある時に時間すららのでは 間のず、キンストウェアれよびそのにどっしたものを第三者に聞い せん。
Rido da C. Millin JENS Stort LE 7, USB Driver for Fernance	にの金信に用意しますからも、2月本の金道時すると、4月かっている 6月47日を行けたまちには、この時時に用着するお着かを見ます。
	(#50) (

5. セットアップステータスパネルが表示される。



6.「ハードウェアのインストール」パネルが表示され、【続行】ボタンをクリックする。

n-89a	701>21-#
⚠	금요가-HP3371 Panasonic DVC Web Camera
	も使用するためにインストールしよびしているシフトウェアは、Windows VP との 互換性を検討する Windows ロゴテストに含得していません。 てのテストが重要である理由)
	インストールを指行した場合、システムの動作が相なわれたり、システム が不安定しなるなど、東大な勝害を引き起、手裏切となる可能性があり ます。キサイインストールを引く時に、Windows ロゴテストに含着したソフ ドウェアガスキョー美知ジンが、ハードウェア ベンターに確認されることを、 Hicrosoft 保留(お勧めします。
_	橋行の「インストールの得上の」

7.ドライバーのインストールが始まり、InstallShield ウィザードの完了パネルが表示される。



- 8.【完了】ボタンをクリックする。
- 9.「Windows の再起動」パネルが表示され、【OK】ボタンをクリックする。



10. Windows が再起動される。

ドライバーが正しくインストールされたことの確認 マスストレージモード (Windows XP)

ビデオカメラをカード再生モードにし、USB ケーブルで接続する。
 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され、【次へ】ボタンをクリックする。



2. 「ハードウェアのインストール」パネルが開き、【続行】ボタンをクリックする。

V-601	アのインストール
1	このハードウェア: Panasonic DVC USB Driver を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴラストに合格していません。 <u>くのテストが重要できる理由</u>) インストールを装行した場合、システムの動作が編なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす実因となる可能性があり ます。今ずぐインストールを中断し、Windows ロゴテストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ベンターに確認されることを、 Microsoft は空(お勧めします。
	(ホテロ) (シストールの停止の)

3. 「ファイルが必要」パネルが開き、【参照】ボタンをクリックする。

ファイルがす	S.F.	X
-	(不明) 上のファイル 'mtdv2kmlsys' が必要です。	ОК
	ファイルの指約場所へのパスを入力して、(OK)をかっりしてくださ (い。	キャンセル
	コピー元(2) <u>第2000</u> 100018	参照图.

4. ファイルの場所を"Windows¥system32¥drivers" にし、【開く】ボタンをクリックする。 マルチ OS のシステムでは、現在起動している Windows のドライブ・フォルダー下の system32 を参照してください。

ファイルの場所		2 🛚
77イルの場所住	C WINDOWS	🚽 () 🦻 📁 📑
LastGoodTep Media Niniduep maapent moapps mui POHEALTH	Prefetch Profiles Registration Prepair Resources Security Setuppos	in orchasot
<		()
ファイル名包を ファイルの経営(1)	etdv2kml	
23.1 MeSt Ten De	migrarmisysmicrarmisy_	
ファイルの場所		2 🔀
ファイルの場所争	边 zyztem32	🚽 🔾 🦸 🕼 📴
300m_dmi 1025 1028 1031 1038 1037 1037 1041	CatRoot CatRo	icosomi IME inetory Macromed Microsoft Microsoft Microsoft
<	2	>
ファイル名心: ファイルの推測(1):	etdv2luel mtdv2luel.syscetdv2kml.sy_	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
77410876		2 🛛
77イルの場所争	🔁 drivers	
indiadn iasta i⊒ mtdv2k eil		
7741/名创5	entdv2km1.sys	✓ ■K©
77イルの種類①	mtdv@km1.sysomtdv@km1.sy_	× **>=

5.「ファイルが必要」パネルの「コピー元」が図の様に変更される。 上記4項で指定したコピー元に変更されていること。

294.64	6.8	8
-	行动 上のファイル inide@initaxs' が必要です。	01
1000		44:104
	ファイル目標的場所へのパスを入力して、E2KIを外っちしていたち し、	
	36-40	
	C/#MDIOWSHuystee824drivers	今朝御

GK ボタンをクリックする。

7-11.0	6.8	8
-	(开明)上的7v-(); 'mtdv@kml.ave' 計必要です。	ÚK
-		4+>セル
	ファイルの昭納場所へのパスを入力して、(04)を少) くら	ったしてくださ
	コピーえい	
	Called NDOWSNeystee 2016 ivers	

 ソフトウェアをインストールしています。しばらくお待ち下さい。の画面が表示されインストール が開始される。



8. インストールが終了し、新しいハードウェアの検索ウィザードの完了が表示される。



- 9. 【完了】ボタンをクリックする。
- 10. 「スタート」メニュー 「すべてのプログラム」 「コントロールパネル」を選択 -----Correspondence (State Ht. ---SHIPA A 49 24-26 10--man 1----(Provident S tanni - - - - -٢ 2 adarta an B 100
- 11. 「コントロールパネル」が開き、パフォーマンスとメンテナンスをクリックする。



12. システムをクリックする。



13. 「システムのプロパティ」パネルが開き「ハードウェア」タブをクリックする。



14. 「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」をクリック



15. 「デバイスマネージャ」パネルの USB(Universal Serial Bus)コントローラのところに ・Panasonic DVC USB Driver が表示されていること。

	E (2 🛛
7m111110 清阳谷 表示创 人	1.7B
	* 2.4
H M PO-CININ	
※ 401704 パスネストエンセーラ + 点 DVD/00-R014 (15-17)	
E B DE ATA/ATAPI 10-0	£
+ FONCIA 75/78	T.LD.
ALI POL to LGB Open P	Host Controller
ALL POLING USB Open 1	foot Centraliter
CO-HER MORES IN	CAPLATER :
15RA-+70	
- 40 USD &- 1/17	
+ 9 20-9	100000-0010
# 9508.658.8305-L	1/12-7
1 - FOD 1517	
* 743,764 7979	
+ . Juny	
+曲ローマンパンターフェイスデ/	912
* 第 7009年 申告 7009年 申告 7005年 前前前前前前前前 (1940)	0 1542
N 2 474	04525WF
a second as	

カメラモード および テープ再生モード (Windows XP)

ビデオカメラを撮影(カメラ)モードにし、USB ケーブルで接続する。
 新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され、【次へ】ボタンをクリックする。



2. 「ハードウェアのインストール」パネルが開き、【続行】ボタンをクリックする。

##UCS	ar, 10000000.
3	Francesco DVC URH-OFFRA Street
	9
	CHER AND AND AND
N-FOA	PDISAFE
1	2.6/1-199127 Penacoric: DVC USB-SERIAL Driver
	各使用するためにインストールしようとしているシフトウェアは、Wedges XPとの 実施性を保護する Windows ロゴラストに含めしていません。
	このテストが重要である場合。 インストールを装置した場合、システムの動作が損益われより、システム。
	が千安定になるなど、豊大な融資から1秒低、早期以上なる「鉱地があり ます。今うくインスト・基本年時に、Windows ロゴ アストに含めしたソフ ドウェアが入手可能がくつか、ハードウェア ペンターに電話されることを、 Historedの は低くお勧めします。
	##15©1 +1221-160(#正@1

3. 「ファイルが必要」パネルが開き、【参照】ボタンをクリックする。



4. ファイルの場所を"Windows¥system32¥drivers"にし、【開く】ボタンをクリックする。 マルチ OS のシステムでは、現在起動している Windows のドライブ・フォルダー下の system32 を参照してください。

				2
771110月月日	WINDOWS		0000	3-
LastGood Trap Media Meidunp noseprit recepto mui POHEALTH	Profess Profiles Registr Resource Securit Securit Securit	h ation ceo r sa	Carchasat Cayoten Temp Chusin 32 Web WinSuS	
6				14
7+11年名组)	mtdv2ku1			M25(Q2)
79-11-0種類①	+11-0-0 1+1+1-0-0			キャンセル
1140-0475				2
2760 80 2760889	igg system 32		0000	3- 12-
rrfik@MMΦ Prfik@MMΦ ∋3con,dni	i system02	Con (O J P [B-
247.04.05 MM 2947.04.04MM (D) 2004.0441 2005	0ys/em32	Con Confe		B.
241 A-00 A-0 A-0 2941 A-00 A-0 	00 system32 01042 01054 02052	Con Conte Conte	O J P C	2 B•
747.40.4074 7447.40748710 Score, dini 1025 1025 1021	© system32 51042 51054 2002 5025	Com Confe Confe Confe Confe	O J P C	2 3•
7+11+0 MAN 7+11+0 MM10 3ccm,dmi 1025 1025 1021 1023	© system32 1042 1054 2002 2015 Adobe	Con Conte Catop DirectX	iccord	2 D+
7+11+0 MUM 7+11+0 MUM Score, dwi 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025	© system32 1042 1054 2052 3036 Adobe CafRoot	Con Conte Conte Catop Conte Catop Conte Co	iccord Miccord Miccord Micrord Micrord Micrord Micrord Micrord	2 De med rtto
2 (A O ALM 2 (A O MAN) 3 con dni 1028 1028 1021 1033 1037 1041	oyutew32 1942 1954 2052 2038 Adobe CatRoot CetRoot2	Con Conte Chap CDirectX Contect Contect Contect Contect Contect Contect Contect Contect Contect Contect Conte Cont	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	B*
2 4 14 0 14 m 2 4 14 0 14 m 3 core, drai 1025 1025 1025 1025 1025 1027 1041 4	System32 1054 2002 3035 Adobe CarRost CarRost	Con Conte Co	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	B*
7 1 1-0 14111 7 1 1-0 14111 9 3ccm, dmi 1025 1025 1025 1025 1027 1041	vysterk02 1054 1054 2002 3005 Adobe CalRoat CalRoat CalRoat	Con Conte Oftop DirectX Comport Comport Comport	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	B-

5. 「ファイルの場所」パネルの"mtdv2km.sys"を選択し、【開く】ボタンをクリックする。

754 A (1899) 🔁 drivers 🖉 🙆 🛊 😢 🗁	
disde	
andv@sn1	
77-1 A-28/2/ (etch/20.ml.oys)	
77イルの推動① entor@xell.sysonide@xell.sy_ マ キャンt	94

6. 「ファイルが必要」パネルの「コピー元」が図の様に変更される。 上記4項で指定したコピー元に変更されていること。



7. 【OK】ボタンをクリックする。

8. ソフトウェアをインストールしています。しばらくお待ち下さい。の画面が表示されインストール が開始される。



9. 「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」パネルが表示され【完了】ボタンをクリックする。



- 10. 「デバイスマネージャ」パネルのサウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラのところに ・ Panasonic DVC Web Camera
 - ポート (COM と LPT) のところに

Panasonic DVC USB-SERIAL Driver (COMx)

が表示されていること。xは各パソコンの状態によって異なる。図の場合はCOM4



【注意】

パソコンにUSB端子が複数ある場合、先程 ビデオカメラをパソコンに接続し、ドライバ ーが正しくインストールされたことを確認 しましたが、別のUSB端子にビデオカメラ を接続すると、「新しいハードウェアの検索 ウィザードの開始」画面が表示されます。お 手数ですが上記3頁からと7頁からの作業を 行ってください。 尚、上記作業は、各USB端子に初めてビデ

向、上記作業は、合 USB 姉子に初めてヒナ オカメラを接続するときのみ発生します。