USBドライバーのアンインストール手順 (WindowsXP Home Edition)

- 1. ビデオカメラを撮影(カメラ)モードにし、USB ケーブルで接続する。
- 2. 「スタート」メニュー 「すべてのプログラム」 「コントロールパネル」を選択



3. 「コントロールパネル」が開き、パフォーマンスとメンテナンスをクリックする。



4. 「パフォーマンスとメンテナンス」パネルのシステムをクリックする。



5. 「システムのプロパティ」パネルが開き「ハードウェア」タブをクリックする。



6. 「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」をクリック



- 7. 「デバイスマネージャ」のポート(COM と LPT)の ・ Panasonic DVC USB-SERIAL Driver (COMx)
 - を右クリックして削除を選択。

COMxのxは各パソコンの状態によって異なる。図の場合はCOM5

島 デルイス マネージャ	E 6 8
フトイルビ 建物因 東市田 へんけい	
= 6 8 8 3 = 36	
	PS-CISOLENES.
+ 1 174 x 1 + 10	A BHOD
131. T. 17.20	ハードウェア変更のスキャン(初
開始したデバイスの中日	70/17/00

- 8. DVC をカード再生モードにし、USB ケーブルで接続する。
- 9. 「デバイスマネージャ」の USB(Universal Serial Bus)コントローラの
 ・Panasonic DVC USB Driver
 を右クリックして削除を選択

HILL WARE WITH STATE	0
	2 4
	10-7 rail Heat Controller
	15-01(四更新化)。 第1500
+ . 90%. 674. 8,409-4.1	ハーチウェア変更のスキャンパム
H = T430 F947	70/15+089
1 4 747714 7979	

10. 「デバイスマネージャ」を閉じる。

11. 「スタート」メニュー 「すべてのプログラム」 「コントロールパネル」を選択



12.「コントロールパネル」が開き、「プログラムの追加と削除」を選択

10 10 2-10-4 ma	increase the second	- 0
a serie a sur la		20 200 0000 - Photo
	ne estanta	C 1 ** amounts

 「プログラムの追加と削除」パネルで
 "USB Driver for Panasonic DVC (with Web Camera)" を選択し、【変更と追加】ボタン をクリックする。

a dufones	Shit Alia			12
Bh	Min (1.3)- ANTID, G. 10 FTL.	5-W10 (M		-
200	# 011-5+15+	945	112149	8
	2 Silves Rober Gardel Farel 12776.	特别发	13140	
	C Graptice ToxicPat	*	1032140	
324	12 222 Direct for Passesaria: 222 Sectio Mail: Campital	0.00	LIDES	
6	construction and consideration taxable			Ы
3, 4, -1, 10	gill Mexicon 17 Hoffin 1971. Size 2007071 for some information		CONTRACTOR OF	
stations/2.	Hindows 10 Hartin SP11 East 0007074 to more information			
	Weekses 10" Hatte (0"11 20es 1200422 for some information)			
	Burgham 10 Hartin (201) Sine (2008)71 he more intermetical			
	🔐 Wedner 10 Hertic (2011 Elles CO11888 for many information)			
	💋 Western 10 Halfin (2P1) [See 1212288 for more information]			
	Handber 10 Hartic (221) See 0015888 to see information.			
	Bireker IF Hatte UP11 Die 221522 he neet internation			
	S #1+12200-	**+X	110181	
	€#102220-1			
				÷.
				_
		0	With the	-

14. InstallShield ウィザードが起動



「ファイル削除の確認」パネルで【OK】ボタンをクリック。

7ァイル 削除の 確認
選択したアフツケーション、およびすべてのコンホペーネントを完全に削除しますか?
OK キャンセル

15.「ファイル削除の確認」"Panasonic DVC とパソコンを接続していないことを確認してくださ い"の画面が出たら、ビデオカメラがパソコンにつながれていないことを確認して【OK】ボタ ンをクリックして下さい。つながれていた場合は、ケーブルを抜き、【OK】ボタンをクリック して下さい。



16. 「メンテナンスの完了」パネルの【完了】ボタンをクリックする。



17.「Windows の再起動」パネルの【OK】ボタンをクリックする。

