Usbntmap.sys ・ mtdv98u1.sys ・ MTDV98M1.sys を要求される場合の対応方法

シリアル (Windows 2000)

- 1. パソコンにCDを挿入しておく。
- 2. ビデオカメラを<u>撮影モード</u>(赤点灯)または<u>再生モード</u>(緑点灯)状態で、パソコンとUSBケー ブルで接続する。
- 3. 「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択



4. コントロールパネルが開き、システムをダブルクリックする。



5. 「システムのプロパティ」パネルが開き「ハードウェア」タブをクリックする。



6. 「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」をクリックする。

2140.241	24	1
· 新聞 [] \$3	17-50 (717017) 2-4	-303+14 8940
1-173	2772121213CS	II-POINTCAI-A. P.H.AF-
		11-1217 041-121
	ar-on Allanticalization Allanticalization	
11-193	7 mmia D-2227 Miriantes Validation	THEO - POSTOR STREET, INC.
		11-#767.703+rA485
-	0	erota etta

7. USB (Universal Serial Bus)コントローラのところに表示されている"DVC-Serial"を ダブルクリックする。



8.下記の画面から【ドライバの再インストール】ボタンをクリックする。

24R	120.0	
÷	DVC-Girlal	
	71113の経験 数値元 規門	158 Neveral Seral Back 고가요~? 국제 DVC-Seral
	1.010.000	
- 7190) [203 [- 03	化成果 フランは主い構成さ したまたという	NOVARE G-FI
-9100 	んは単 リインは主い構成的 リインなりらくりは再く 人にたい、	(1) 11-00 まままの30 (14-45-55-700)また。まままの30 (14-45-55-700)また。まままの30 (14-45-55-700)また。
100	IONN 外には主い場所的 りしょうりゃくりの高く 人にない。	11
91942	NULLE COMPANY	019-02-02880320 2010-45-03-02010-45-0 2010-45-03-02010-45-0 20-45-03-02010-41

9. 下記の画面から【次へ】ボタンをクリックする。



10.「ハードウェア デバイス ドライバのインストール」画面の 「デバイスに是達なドライバを検索する(推行)」を選択し



11. <u>「ドライバファイルの特定」画面で[CD-ROMドライブ]をチェック</u>して、 【次へ】ボタンをクリックする。



12.「<u>ドライバファイルの検索</u>」の画面で<u>"別のドライバを1つインストールする"にチェック</u>を入 れて、<u>【次へ】ボタンをクリック</u>する。



13.「検出されたドライバファイル」の画面で <u>"Panasonic DVC USB-SERIAL Driver</u>

どのドライバをインス	トールしますか?				S)	
Panas	onic Serial USB Dr	iver				
このデバイスに通し	たドライノ幼見つかり	ました。どれかりつ	進インストール3	地場合は、一覧から渡	捩して	
0,01899990	CHECKO	alar (1 d M				
LRAA Panasonic Seria	al USB Driver	プロバイダ Metsushite	製造元 Natsushita	場所 cNwirntWintNoan21	int	
IRIA Panasonic Serie Panasonic Dob	al USB Driver	プロバイダ Matsuchita Matsuchita	製造元 Natsushita Natsushita	場合 cNwinnWinfHoen21 cNwinnWinfHoen21	inf	
IRBA Panasonic Seria	I USB Driver USB SIZRIAL Driv	70/54 <i>9</i> Matsushita Matsushita	製造元 Natsushika Natsushika	場所 cNeirrがinHoen21 cNeirriNinHeen21		

<u>mtdv2km1.inf "ファイルの項目を選択</u>して

14. CD-ROM を挿入していることを確認し、【OK】ボタンをクリックする。



15. <u>'mtdv2ku1.sys'が必要です。</u>を確認し、<u>【参照】ボタンをクリック</u>する。



16. <u>mtdv2ku1.sys</u> が表示され、 【開く】ボタンをクリックする 表示されない場合は、<u>E:¥USBDriver¥Drivers¥2k_xp¥drv</u>を探す。



- 17.「コピー元」が<u>E:¥USBDriver¥Drivers¥2k_xp¥drv になっていることを確認</u>し、
 - 【OK】ボタンをクリックする。(図のE:はCD-ROMドライブです。お客様のパソコンの環境により異なります。)



18.「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」パネルの【完了】ボタンをクリックする。



Usbntmap.sys・mtdv98u1.sys・MTDV98M1.sys 等を要求される場合の対応方法

マスストレージ (Windows 2000)

- 1.パソコンにCDを挿入しておく。
- 2.ビデオカメラをカード再生モード(オレンジ点灯)状態で、パソコンとUSBケーブルで接続する。
- 3.「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択



4.コントロールパネルが開き、システムをダブルクリックする。



5.「システムのプロパティ」パネルが開き「ハードウェア」タブをクリックする。



「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」をクリックする。



7. USB (Universal Serial Bus)コントローラのところに表示されている"DVC-Storage"をダブルク リックする。



8.下記の画面から【ドライバの再インストール】ボタンをクリックする。

WC-Steromen 720/CF4	112
2股 [15470]	
0.0-Stores	
デ)いたが種類 制造元 規程	USB Universal Senat Buel 32/10-9 748 DVC-Discoge
2097/73/2E/2009 2007/73/2E/2009 2007/22/2002	RTUBER, 0-F1) - ().21-A4862, IP3H/088(-).21-A149
	1. 并并不能算不少以下出现。"
93542,00円用計22(0) 【このデバイスを送う(制計)	
and the second se	the second se

9. 下記の画面から【次へ】ボタンをクリックする。



10.「ハードウェア デバイス ドライバのインストール」画面の

[デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し	」、 【次へ】ボタンをクリック する。
N-P32P デバイス P5イバタインストール デバイス P5イバス、ハードウェア ラバイスのサイレーチ こうち システムで至しく取得するように認定する システクスト プログラムについ	
uta#164.3dH54/NEPsd5L-FU## OVC-Stream	- チェックマークを入れる
すりにうなたうくどを取んよいトージェムにアップリレードすると、このゲバイスの最大なのに上したり、単純的な思 加かれます。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	クリック
(#38 (2008)) **/(D))	

11.「<u>ドライバ ファイルの特定</u>」画面で、<u>[CD-ROMドライブ]をチェック</u>して、 【次へ】ボタンをクリックする。



12.「<u>ドライバファイルの検索</u>」の画面で<u>"別のドライバを1つインストールする"にチェック</u>を入 れて<u>【次へ】ボタンをクリック</u>する。

1/112 F51/182570D-IF 5HH-IF	
PHIS 2HADRS	
Skorf) (r.2019-r/10/WWWRITESLE: Wro-Gener Restrict-r/10955-sides F5-r/09WHESTIGLE: COPE-r/94-r/25Article: Lovid # 29950-r/2525	・ チェックマークを入れる
	クリック

13.「検出されたドライバファイル」の画面で"<u>Panasonic DVC USB Driver ・・・mtdv2km1.inf</u>" ファイルの項目を選択して【次へ】ボタンをクリックする。

デバイス ドライパのアップヴレード ウィザード
検出されたドライバ ファイル どのドライバをインストールしますか?
Panasonic DVD USB Driver Version 2.0
このデバイスに通したドライバが見つかりました。どれか 1 つをインストールする場合は、一覧から選択して じなへ] をりりっりしてください。
1998 プロバイダ 製造元 場所 Panasonic DVC USB Driver Version 2.0 Matsushita Matshita c+WwinntWintWeem20.inf
Panasonic DVC USB Driver Matsushiña Matsushiña c//winnt//int/int/int/int/
< 戻る個〉 (次へ(型) キャンセル

14. <u>('mtdv2km1.sys'が必要です。)を確認し、【参照】ボタンをクリック</u>する。 (図のE:はCD-ROMドライブです。お客様のパソコンの環境により異なります。)

こ. ほどし - べいが アノアビデ。の各級のパノコノの環境により異なり	、 y 。)
ファイルが必要 🛛 🛛 🔐 確定	2
ファイルの格納境所へのパスを入力して、[0K]をクリックしてくださ クリ	ノック
コピー元 (2) 国 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	



